



Der S1 ist ein für den Fernsteuer- und Elektrohydraulikbereich konzipierter einachsiger Joystick. Durch den modularen Aufbau ist dieses Schaltgerät universell einsetzbar.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S1	6 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Schutzart	bis zu IP65



Beispiel Abbildung

	S1	T	- 2 Z P	- A05 P374	- X
Grundgerät					
S1	Stirnradantrieb 1-Achser				
Griffe / Ballengriffe					
T	Totmanntaster				
Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)					
2	2 Kontakte (1,5A 24 V DC13)				
Z	Rückzugfeder				
P	Potentiometer				
Beschreibung Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)					
A05	Abwicklung MSP21				
P374	Potentiometer T 375 2 x 5 kOhm				
Sonderausführung					
X	Sonder / Kundenspezifisch				

		S1	T	- 2 Z P	- A05 P374	- X
Grundgerät						
S1	1-Achser					
Griffe / Ballengriffe						
	Griffkugel (Standard)					
M	Mech. Nullstell.-Verriegelung					
T	Totmanntaster					
D	Drucktaster					
GS8	Griffstück GS8					
		S1	T	- 2 Z P	- A05 P374	- X
Achse 1: Schaltrichtung 1-2 links						
1	1 Kontakt	Standard Kontakt - Abwicklung siehe Seite 129				
2	2 Kontakte	z.B.				
3	3 Kontakte	A05 MS21				
4	4 Kontakte	A050 MS21-0				
		A060 MS22-0				
		A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch				
Z	Rückzugfeder (im Grundgerät enthalten!)					
R	Reibungsbremse					
P	Potentiometer	P372	T375	2 x 1 kOhm	I max. 1 mA	
		P374	T375	2 x 5 kOhm	I max. 1 mA	
		P274	T430	2 x 5 kOhm	I max. 1 mA	
		Mit Richtungsspuren				
		S1	T	- 2 Z P	- A05 P374	- X
Sonderausführung						
X	Sonder / Kundenspezifisch					

T = Totmanntaster

